Código ASCII: Tabla de códigos imprimibles y no imprimibles.Los caracteres ASCII son aquellos que por cuestiones de configuración e idioma no pueden tipearse directamente, por lo tanto se encuentran codificados:

Ejemplo: para el caracter $\tilde{\mathbf{n}}$ debe mantenerse apretada la tecla **alt** y tipear **164**. Mantener apretada la tecla "ALT" y tipear el número azul, para crear el código buscado.

32			77	М	122	7		167	0	212	L
33	!		78	N	123	Z {		168	خ	213	
34	:					1		169			F
			79	0	124	1			7	214	П
35	#		80	Р	125	}		170	1/	215	#
36	\$		81	Q	126	~		171	1/2	216	‡
37	%		82	R	127	-		172	1/4	217	
38	&		83	S	128	Ç		173	i	218	Г
39	'		84	Т	129	ü		174	«	219	
40	(85	U	130	é		175	»	220	
41)		86	V	131	â		176		221	
42	*		87	W	132	ä		177	******	222	
43	+		88	Х	133	à		178		223	
44	,		89	Υ	134	å		179		224	а
45	-		90	Z	135	Ç		180	+	225	ß
46			91	[136	ê		181	=	226	Γ
47	/		92		137	ë		182	-	227	П
48	0		93]	138	è		183	П	228	Σ
49	1		94	^	139	ï		184	7	229	σ
50	2		95		140	î		185	4	230	μ
51	3		96	`	141	ì		186		231	Т
52	4		97	а	142	Ä		187	٦	232	Φ
53	5		98	b	143	Å		188	7	233	θ
54	6		99	С	144	É		189	Ш	234	Ω
55	7		100	d	145	æ		190	╛	235	δ
56	8		101	е	146	Æ		191	٦	236	∞
57	9		102	f	147	ô		192	L	237	Ø
58	:		103	g	148	Ö		193		238	ε
59	:		104	h	149	ò		194	Т	239	Λ
60	<		105	i	150	û		195	ŀ	240	=
61	=		106	j	151	ù		196	_	241	±
62	>		107	k	152	ÿ		197	+	242	≥
63	?		108	1	153	Ö		198	F	243	≤
64	@		109	m	154	Ü		199		244	
65	A		110	n	155	¢		200	L	245	
66	В		111	0	156	£		201	F	246	÷
67	С		112	р	157	¥		202	ᄩ	247	≈
68	D		113	q	158	Pt		203		248	0
69	E		114	r	159	f		204	□ ∓ - -	249	
70	F		115	S	160	á		205	=	250	
71	G		116	t	161	í		206	#	251	√
72	Н		117	u	162	ó		207	<u>1</u> Γ	252	n
73	I		118	V	163	ú		208	Ш	253	2
74	J		119		164	ñ		209		254	
75				W		Ñ			□ =	234	
	K		120	X	165	a		210	Т Ц		
76	L	Ш	121	У	166	u	Ш	211	-		

Mantener apretada la **tecla "ALT"** y tipear el **número "DEC"**, para lograr el efecto buscado.

Caracteres no imprimibles								
Nombre	Dec	Hex	Car.					
Nulo	0	00	NUL					
Inicio de cabecera	1	01	SOH					
Inicio de texto	2	02	STX					
Fin de texto	3	03	ETX					
Fin de transmisión	4	04	EOT					
enquiry	5	05	ENQ					
acknowledge	6	06	ACK					
Campanilla (beep)	7	07	BEL					
backspace	8	08	BS					
Tabulador horizontal	9	09	HT					
Salto de línea	10	0A	LF					
Tabulador vertical	11	0B	VT					
Salto de página	12	0C	FF					
Retorno de carro	13	0D	CR					
Shift fuera	14	0E	SO					
Shift dentro	15	0F	SI					
Escape línea de datos	16	10	DLE					
Control dispositivo 1	17	11	DC1					
Control dispositivo 2	18	12	DC2					
Control dispositivo 3	19	13	DC3					
Control dispositivo 4	20	14	DC4					
neg acknowledge	21	15	NAK					
Sincronismo	22	16	SYN					
Fin bloque transmitido	23	17	ETB					
Cancelar	24	18	CAN					
Fin medio	25	19	EM					
Sustituto	26	1A	SUB					
Escape	27	1B	ESC					
Separador archivos	28	1C	FS					
Separador grupos	29	1D	GS					
Separador registros	30	1E	RS					
Separador unidades	31	1F	US					